

LED EXIT LIGHT BOX

MODEL: XBE-10N-1A



1. General Description

1.1 Overview

- ป้ายไฟฉุกเฉินชนิด BOX รุ่น XBE-10N-1A ยี่ห้อ DYNO (ไดโน)
- ติดตั้งแบบติดเพดาน (Ceiling mounted)
- ติดสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์ 1 หน้า สัญลักษณ์สูง 10 ซม.
- แผ่นป้ายทำจากพอลิคาร์บอเนตใส – ทนทานต่อ UV ทนทานต่อความร้อน และไม่ลามไฟ
- แสงสว่างสม่ำเสมอทั่วทั้งแผ่นป้าย
- LED Strip ใช้ LED Chip ยี่ห้อ LG ชนิด Mid-power/high-lumen อายุการใช้งานยาวนานถึง 50,000 ชั่วโมง
- LED Strip พิกัด 10 x 0.6 วัตต์
- อุณหภูมิสี 6500 ± 500 K
- แบตเตอรี่ชนิด Nickel metal hydride (NiMH) ขนาด AA 3 x 1.2 V 2100 mAh (ต่อแบบอนุกรม)
- ระยะเวลาสำรองไฟ 3 ชั่วโมง
- ขนาด: ยาว 363 มม x หนา 51 มม x สูง 193 มม
- ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.1955-2551 และ ISO-9001
- รับประกันแผงวงจร 3 ปี LED 3 ปี และ แบตเตอรี่ 2 ปี (ตามเงื่อนไขบริษัทฯ)



1.2 Specifications

- ความสว่างและขนาดของป้ายสอดคล้องกับมาตรฐาน วสท. 2004 และ มอก.2430-2552
- สภาพะการทำงาน: Maintained (ติดสว่างตลอดเวลา)
- แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: 220 Vac ±15% / 50 Hz
- แรงดัน Cut-off ของแบตเตอรี่: 1.0 V / เซลล์
- ระบบชาร์จ: Automatic solid-state system แบบแรงดันคงที่ (Constant voltage) จำกัดกระแส (Current limit)
- ระบบป้องกันเครื่อง
 - AC FUSE ป้องกันการลัดวงจรทางด้านแรงดันไฟฟ้า AC Line เข้าเครื่อง (อยู่บนแผงวงจร)
 - อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก MOV ซึ่งเครื่องจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ เมื่อเกิดกระแสไฟกระชาก (อยู่บนแผงวงจร)
- ระบบป้องกันแบตเตอรี่
 - มีระบบป้องกันการอัดประจุไฟฟ้าแบตเตอรี่เกิน (High voltage cut-off)
 - มีระบบป้องกันการคายประจุไฟฟ้าแบตเตอรี่จนหมด (Low voltage cut-off)


LED EXIT LIGHT BOX

MODEL: XBE-10N-1A




- ไฟแสดงผล
 - “AC” แสดงสถานะของแรงดันไฟฟ้าเข้าเครื่อง
 - “DC” แสดงสถานะใช้ไฟจากแบตเตอรี่
 - “CHG” แสดงสถานะเครื่องกำลังทำการอัดประจุไฟฟ้าแบตเตอรี่
 - “FULL” แสดงสถานะแบตเตอรี่เต็ม
- การทดสอบการทำงานสามารถทำได้โดยการกดปุ่ม TEST ที่ตัวเครื่องค้างไว้
- การเปิด-ปิดเครื่อง
 - เครื่องจะเปิดได้ก็ต่อเมื่อมีไฟ AC มาจ่ายให้กับตัวเครื่องเท่านั้น เพื่อป้องกันเครื่องเปิดเองระหว่างการขนส่ง
 - เครื่องจะปิดได้เมื่ออยู่ในสถานะสำรองไฟเท่านั้น (แหล่งจ่ายไฟฟ้าปกติล้มเหลว) โดยการกดปุ่ม OFF
 - ในสถานะที่จ่ายไฟ AC ปกติเข้าเครื่อง จะไม่สามารถปิดเครื่องได้ เพื่อให้เครื่องพร้อมสำหรับการสำรองไฟในเวลาฉุกเฉินอยู่ตลอดเวลา
- ตัวถังทำจากเหล็กพ่นสีเคลือบสีฝุ่นอย่างดีหนา 1.2 มม. แข็งแรง ทนทาน ไม่ขึ้นสนิม
- ระบายความร้อนโดยอากาศ

1.3 Dimensions



1.4 Installation Scheme

การติดตั้งป้ายไฟฉุกเฉินรุ่น XBE-10N-1A แบบติดเพดาน จะใช้อุปกรณ์ติดตั้ง 1 ชิ้น มีลักษณะดังรูป



LED EXIT LIGHT BOX


MODEL: XBE-10N-1A



2. Features

2.1 การแสดงผลของไฟสถานะ

ที่หน้าปัทม์จะมีไฟสถานะต่างๆ เพื่อสื่อความหมายดังนี้



ไฟสถานะ	การแสดงผล	ความหมาย
AC	ดับสีเขียวค้าง	เครื่องไม่ได้รับไฟ AC ในระดับปกติ เช่น ไฟดับ หรือ ไฟตก เป็นต้น
	สีเขียวค้าง	เครื่องได้รับไฟ AC ในระดับปกติ
DC	ดับ	ไม่มีการใช้ไฟจากแบตเตอรี่
	สีเขียวค้าง	กำลังใช้ไฟจากแบตเตอรี่จ่ายให้กับหลอด LED
CHG	ดับ	ไม่มีการอัดประจุไฟฟ้าแบตเตอรี่
	สีเขียวค้าง	เครื่องกำลังทำการอัดประจุไฟฟ้าแบตเตอรี่
FULL	ดับ	แบตเตอรี่ยังไม่เต็ม
	สีเขียวค้าง	แบตเตอรี่เต็มแล้ว

2.2 ปุ่มกดบนตัวเครื่อง

- ปุ่ม “OFF” ใช้สำหรับปิดเครื่อง เครื่องจะปิดได้เมื่ออยู่ในสถานะสำรองไฟเท่านั้น (แหล่งจ่ายไฟฟ้าปกติล้มเหลว) ในสถานะที่จ่ายไฟ AC ปกติเข้าเครื่อง จะไม่สามารถปิดเครื่องได้ เพื่อให้เครื่องพร้อมสำหรับการสำรองไฟในเวลาฉุกเฉินอยู่ตลอดเวลา
- ปุ่ม “TEST” ใช้สำหรับทดสอบแบตเตอรี่ โดยกดปุ่มค้างไว้